




## Male MP | Male BSPP



Part no.	Description	Side A	Side B	ID	HEX	L	MAWP
D9EMA 04ME0 401	1/4 M-MP M-BSPP 1/4 20k 316D	1/4	1/4	2.8	5/8   16	41	20k
D9EMA 06ME0 401	3/8 M-MP M-BSPP 1/4 20k 316D	3/8	1/4	4	5/8   16	45	20k
D9EMA 06ME06 01	3/8 M-MP M-BSPP 3/8 20k 316D	3/8	3/8	5	3/4   19	48	20k
D9EMA 06ME0 801	3/8 M-MP M-BSPP 1/2 20k 316D	3/8	1/2	5.2	7/8   22	52	20k
D9EMA 09ME0 401	9/16 M-MP M-BSPP 1/4 20k 316D	9/16	1/4	4	7/8   22	52	20k
D9EMA 09ME06 01	9/16 M-MP M-BSPP 3/8 20k 316D	9/16	3/8	5	7/8   22	53	20k
D9EMA 09ME0 801	9/16 M-MP M-BSPP 1/2 20k 316D	9/16	1/2	7.5	7/8   22	56	20k
D9EMA1 2ME080 1	3/4 M-MP M-BSPP 1/2 20k 316D	3/4	1/2	7.5	1+3/16   30	62	20k
D9EMA1 2ME1201	3/4 M-MP M-BSPP 3/4 20k 316D	3/4	3/4	10	1+3/16   30	64	20k
D9EMA1 6ME08 01	1 M-MP M-BSPP 1/2 20k 316D	1.00	1/2	7.5	1+1/2   38	77	20k

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.  
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 08/04/2026  
www.transferoil.com