




Male MP | Female HP



| Part no. | Description | Side A | Side B | ID | HEX | L | MAWP |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|-----|-------------|----|------|
| D9EMA 04FB04 01 | 1/4 M-MP F-HP 1/4 20k 316D | 1/4 | 1/4 | 2.4 | 3/4 19 | 37 | 20k |
| D9EMA 04FB06 01 | 1/4 M-MP F-HP 3/8 20k 316D | 1/4 | 3/8 | 2.8 | 1 26 | 40 | 20k |
| D9EMA 04FB09 01 | 1/4 M-MP F-HP 9/16 20k 316D | 1/4 | 9/16 | 2.8 | 1+3/8 35 | 45 | 20k |
| D9EMA 06FB04 01 | 3/8 M-MP F-HP 1/4 20k 316D | 3/8 | 1/4 | 2.4 | 3/4 19 | 41 | 20k |
| D9EMA 06FB06 01 | 3/8 M-MP F-HP 3/8 20k 316D | 3/8 | 3/8 | 3.2 | 1 26 | 44 | 20k |
| D9EMA 06FB09 01 | 3/8 M-MP F-HP 9/16 20k 316D | 3/8 | 9/16 | 4.8 | 1+3/8 35 | 49 | 20k |
| D9EMA 09FB04 01 | 9/16 M-MP F-HP 1/4 20k 316D | 9/16 | 1/4 | 2.4 | 7/8 22 | 44 | 20k |
| D9EMA 09FB06 01 | 9/16 M-MP F-HP 3/8 20k 316D | 9/16 | 3/8 | 3.2 | 1 26 | 47 | 20k |
| D9EMA 09FB09 01 | 9/16 M-MP F-HP 9/16 20k 316D | 9/16 | 9/16 | 4.8 | 1+3/8 35 | 52 | 20k |
| D9EMA1 2FB040 1 | 3/4 M-MP F-HP 1/4 20k 316D | 3/4 | 1/4 | 2.4 | 1+3/16 30 | 49 | 20k |
| D9EMA1 2FB060 1 | 3/4 M-MP F-HP 3/8 20k 316D | 3/4 | 3/8 | 3.2 | 1+3/16 30 | 52 | 20k |
| D9EMA1 2FB090 1 | 3/4 M-MP F-HP 9/16 20k 316D | 3/4 | 9/16 | 4.8 | 1+3/8 35 | 57 | 20k |
| D9EMA1 6FB040 1 | 1 M-MP F-HP 1/4 20k 316D | 1.00 | 1/4 | 2.4 | 1+1/2 38 | 61 | 20k |
| D9EMA1 6FB060 1 | 1 M-MP F-HP 3/8 20k 316D | 1.00 | 3/8 | 3.2 | 1+1/2 38 | 64 | 20k |
| D9EMA1 6FB090 1 | 1 M-MP F-HP 9/16 20k 316D | 1.00 | 9/16 | 4.8 | 1+1/2 38 | 69 | 20k |

