




Male JIC | Female JIC



Part no.	Description	Side A	Side B	ID	HEX	L	MAWP
D9EMD 04FD04 01	1/4 M-JIC F-JIC 1/4 20k 316D	1/4	1/4	3.6	5/8 16	32	20k
D9EMD 04FD06 01	1/4 M-JIC F-JIC 3/8 20k 316D	1/4	3/8	3.6	3/4 19	33	20k
D9EMD 04FD08 01	1/4 M-JIC F-JIC 1/2 20k 316D	1/4	1/2	3.6	7/8 22	36	20k
D9EMD 06FD04 01	3/8 M-JIC F-JIC 1/4 20k 316D	3/8	1/4	4	5/8 16	32	20k
D9EMD 06FD06 01	3/8 M-JIC F-JIC 3/8 20k 316D	3/8	3/8	5.2	3/4 19	33	20k
D9EMD 06FD08 01	3/8 M-JIC F-JIC 1/2 20k 316D	3/8	1/2	5.2	7/8 22	36	20k
D9EMD 08FD06 01	1/2 M-JIC F-JIC 3/8 20k 316D	1/2	3/8	6	13/16 21	35	20k
D9EMD 08FD08 01	1/2 M-JIC F-JIC 1/2 20k 316D	1/2	1/2	8	7/8 22	38	20k
D9DMD 12FD120 1	3/4 M-JIC F-JIC 3/4 15k 316D	3/4	3/4	11	1+3/8 35	46	15k
D9DMD 12FD160 1	3/4 M-JIC F-JIC 1 15k 316D	3/4	1.00	11	1+1/2 38	48	15k
D9DMD 16FD160 1	1 M-JIC F-JIC 1 15k 316D	1.00	1.00	14	1+1/2 38	49	15k

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 28/06/2026
www.transferoil.com